

13. Seznam poskytovaných OBIS kódů pro rozhraní HAN + zapojení konektoru RJ12 Female pro sériový port RS485

Seznam poskytovaných OBIS kódů pro rozhraní HAN

Elektroměr	OBIS kód	Hodnota	Popis hodnot
1F,3F	0-0:96.1.1.255	SN meter	Výrobní číslo elektroměru (Device ID)
1F,3F	0-0:96.3.10.255	stav odpojovače	Indikace stavu odpojovače
1F,3F	0-0:17.0.0.255	limiter	Hodnota pro limiter
1F,3F	0-1:96.3.10.255	stav relé R1	Stav relé R1
1F,3F	0-2:96.3.10.255	stav relé R2	Stav relé R2
1F,3F	0-3:96.3.10.255	stav relé R3	Stav relé R3
1F,3F	0-4:96.3.10.255	stav relé R4	Stav relé R4
1F,3F	0-0:96.14.0.255	aktuální tarif	Aktuální tarif
1F,3F	1-0:1.7.0.255	P+	Okamžitý činný výkon odběru
3F	1-0:21.7.0.255	P+ L1	Okamžitý činný výkon v L1
3F	1-0:41.7.0.255	P+ L2	Okamžitý činný výkon v L2
3F	1-0:61.7.0.255	P+ L3	Okamžitý činný výkon v L3
1F,3F	1-0:2.7.0.255	P-	Okamžitý činný výkon dodávky
3F	1-0:22.7.0.255	P- L1	Okamžitý činný výkon v L1
3F	1-0:42.7.0.255	P- L2	Okamžitý činný výkon v L2
3F	1-0:62.7.0.255	P- L3	Okamžitý činný výkon v L3
1F,3F	1-0:1.8.0.255	A+	Činná energie (+A)
1F,3F	1-0:1.8.1.255	A+ T1	Činná energie tarif 1 (+A)
1F,3F	1-0:1.8.2.255	A+ T2	Činná energie tarif 2 (+A)
1F,3F	1-0:1.8.3.255	A+ T3	Činná energie tarif 3 (+A)
1F,3F	1-0:1.8.4.255	A+ T4	Činná energie tarif 4 (+A)

1F,3F	1-0:2.8.0.255	A -	Činná energie (-A)
-------	---------------	-----	--------------------

Legenda:

1F – jednofázový elektroměr

3F – třífázový elektroměr

Zapojení konektoru RJ12 Female pro sériový port RS485

Konektor RJ12 Female	
Pin	RS485
1	Nezapojeno
2	Nezapojeno
3	Data A
4	Data B
5	Nezapojeno
6	Data GND

