



TECHNICKÝ STANDARD

SPOLEČNOST:	ČEZ Distribuce, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ KÓD:	ČEZd_TST_0033r00
NÁZEV DOKUMENTU:	Pravidla vstupu do objektů elektrických stanic ČEZ Distribuce, a. s.
OBLAST ŘÍZENÍ:	B03 – Bezpečnost NE
GARANT DOKUMENTU:	12_191000 – Ing. Jan Rákoš, VODB Bezpečnost, kvalita a ŽP
ZPRACOVATEL:	12_191000 – Ing. Pavel Zuček, S koordinátor BOZP, PO a OŽP 12_191200 – Pavel Rouček, VODD Kvalita 12_B21000 – Ing. Radek Štecher, VODB Technická podpora El.stanice 12_9E2500 – Ing. Petr Krejnický, VODD Správa vvn a stanic Západ
PLATNOST OD:	04. 09. 2023
ÚČINNOST OD:	04. 09. 2023
SCHVÁLIL:	JUDr. Mgr. Valica Radomír, MÚ Bezpečnost
PODPIS:	

OBSAH:

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	4
1.1	Účel.....	4
1.2	Rozsah závaznosti.....	4
1.3	Seznam organizačních jednotek obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování.....	4
1.4	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu	5
2	POJMY A ZKRATKY	5
2.1	Pojmy.....	5
2.2	Zkratky.....	7
3	PRAVIDLA KE VSTUPU DO OBJEKTŮ ELEKTRICKÝCH STANIC SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	8
3.1	Obecné informace ke zpracování osobních údajů.....	8
3.2	Objekty elektrických stanic a jejich bezpečnostní vybavení technickými prostředky	8
3.2.1	Přístupový karetní systém	8
3.2.2	Systém jednotného klíče a depozitní schránky	10
3.2.3	Systémy technické ochrany.....	10
3.2.4	Ochrana perimetru (oplocení).....	10
3.3	Vstup osob do elektrické stanice	10
3.3.1	Pro vstup osob do ES je osobou odpovědnou za elektrické zařízení zajištěno	10
3.3.2	Zástupcem smluvního dodavatele pro vstup osob do ES je zajištěno.....	11
3.3.3	Pro vstup osob do ES je Vlastníkem objektu zajištěno	12
3.4	Kategorie osob vstupujících do objektů elektrických stanic podle kvalifikačních předpokladů	12
3.4.1	Osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici	12
3.4.2	Osoby s kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice	13
3.4.2.1	Osoby s kvalifikací dle zákona č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce	13
3.4.2.2	Osoby poučené v rozsahu § 4 NV 194/2022 nebo § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.....	13
3.4.2.3	Osoby znalé v rozsahu § 6 - 8 Nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.....	14
3.4.2.4	Přechodné ustanovení - Osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací v rozsahu § 5 - §10 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice	14
3.5	Školení a poučení osob včetně seznámení se všemi riziky vyskytujícími se v objektech elektrických stanic	14
3.5.1	Školení osob bez elektrotechnické kvalifikace – laiků.....	14
3.5.2	Osoby školené (seznámené) dle Zákonu č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které	

	nejdou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.....	15
3.5.3	Školení osob s elektrotechnickou kvalifikací.....	15
3.5.3.1	Osoby s kvalifikací podle § 4 NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice	15
3.5.3.2	Osoby s kvalifikací podle § 5 NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a	16
3.6	Pravidla ke vstupu a vjezdu do objektů elektrických stanic, režim manipulace se zabezpečovacím zařízením.....	16
3.6.1	VSTUP a pohyb osob uvnitř objektů elektrických stanic	16
3.6.2	Vstup a pohyb návštěv	17
3.6.3	Vjezd a pravidla pohybu dopravních a mechanizačních prostředků v objektech elektrických stanic	17
3.6.4	Parkování soukromých vozidel zaměstnanců v objektech elektrických stanic	18
3.6.5	Manipulace se systémy technické ochrany.....	19
3.6.6	Kontrola dodržování režimových opatření včetně namátkové kontroly osob a vnášených a vynášených věcí.....	19
3.6.7	Bezpečnostní incident	20
3.7	Zakázané činnosti.....	20
3.8	Sankce pro smluvní dodavatele	21
3.8.1	Pravidla vstupu do objektů el. Stanic a režimová opatření ...	21
3.8.2	Ochrana majetku	22
3.8.3	BOZP	23
3.8.4	Požární ochrana	24
3.8.5	Ochrana ŽP	25
3.8.6	Informační a kybernetická bezpečnost.....	25
4	VAZBY MEZI DOKUMENTY	26
4.1	Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD	26
4.2	Vazby na společné a vnitřní dokumenty	28
5	ZÁZNAMY	29
6	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	29
6.1	Kontrolní mechanismy.....	29

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

Účelem Pravidel vstupu do objektů elektrických stanic (dále jen „Pravidla“) je definování jednotných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen „ČEZd“) se zaměřením na vstup do objektů elektrických stanic, včetně vnitřních režimových opatření. Pravidla neurčují podmínky pro výkon práce, které jsou řešeny samostatnými řídicími dokumenty.

Výchozím dokumentem pro tento technický standard je [ČEZ NA 0005](#) Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Tato metodika popisuje specifická pravidla vstupů do objektů elektrických stanic ČEZ Distribuce, a. s., nad rámec dokumentu [SKČ ME 0232](#) Jednotný přístupový systém ve Skupině ČEZ. Dokumentem jsou naplňovány dílčí body Politiky ochrany majetku [ČEZd RP 1940](#).

1.2 Rozsah závaznosti

Tento dokument je závazný pro celou společnost ČEZd a pro společnosti, které se k dodržování Pravidel zaváží sdílením řídicího dokumentu, smlouvou se společností ČEZd resp. ústní nebo jinou dohodou. Pro el. stanice Děčín Želenice, Albechtice a Čechy Střed je zároveň závazná metodika [ČEZd ME 0127](#) Režimová opatření a pravidla vstupu do objektů a prostor technologických řídicích, informačních a komunikačních systémů.

1.3 Seznam organizačních jednotek obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování

Dokument je vydavatelem rozepisován k prokazatelnému seznamování vedoucím těchto organizačních jednotek v ČEZd:

Úsek Generální ředitel	190000, 191000, 192000,
Úsek Správa energetických aktiv	900000, 9B0000, 9B2000, 9B3000, 9B4000, 9B5000, 9B6000, 9C0000, 9C1000, 9D0000, 9E0000, 9E1000, 9E2000, 9E3000, 9E4000, 9E5000, 9E6000, 9E7000, 9E8000
Úsek Provoz distribuční soustavy	B00000, B03000, B10000, B11000, B12000, B13000, B14000, B15000, B16000, B20000, B21000, B22000, B23000, B24000, B25000, B26000, B50000, B51000, B52000, B53000, B54000, B55000, B56000
Úsek Řízení distribuční soustavy	C00000, C01000, C02000, C10000, C11000, C12000, C13000, C20000, C21000, C22000

Seznam zaměstnanců obesílaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

1.4 Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Jedná se nový dokument, revize č. 0 (r00).

2 POJMY A ZKRATKY

2.1 Pojmy

Bezpečnost – obecně stav, kdy jsou rizika ztráty, zneužití, poškození nebo zničení jakéhokoli systému (informační systém, tělesné a duševní zdraví osob, technologický systém, životní prostředí, apod.) eliminovány nebo omezeny na přijatelnou úroveň.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obor činnosti zahrnující legislativní, organizační, technická, výchovná a jiná opatření směřující k omezení rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví zaměstnance při práci.

Bezpečnost řízení provozu – je soubor opatření zajišťujících bezpečné a spolehlivé fungování procesu řízení provozu distribuční soustavy.

Červená zóna - prostor vyznačený v orientačním plánu ES (VP_C), do kterého nesmí samostatně vstupovat osoby laici, osoby školené a poučené (podle Z č. 250/2021, §4 NV č. 194/2022Sb.) a seznámené s Pravidly vstupu.

Elektrická stanice – oddělené, převážně uzamykatelné prostory, určené k přeměně, distribuci nebo akumulaci elektrické energie, zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob (např. transformovna, rozvodna, spínací stanice, měnič, napájecí stanice pro elektrickou trakci, a její části - akumulátorovna, kompresorovna, dozorna, místnosti s řídicími a komunikačními systémy, s kondenzátory pro kompenzaci účinníku, strojovny výtahů, zesilovací stanice, vysílače apod.).

Elektrické riziko – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení.

Fyzická ochrana – systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo která mají za cíl zajistit bezpečnost osob.

Havarijní připravenost – schopnost rozpoznat vznik mimořádné události, která ve svém důsledku může vést k narušení bezpečnosti zařízení distribuční soustavy a při jejím vzniku plnit opatření stanovená příslušnými havarijními předpisy.

Identifikační (přístupová) karta – v podmínkách SKČ přístupová a docházková bezkontaktní karta.

Krizové řízení – souhrn řídicích činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s předcházením vzniku a řešením krizové situace, například při stavu nouze ve smyslu ust. § 54 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon, v platném znění).

Laik – fyzická osoba, která nesplňuje žádnou z kvalifikačních podmínek nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Objekt elektrické stanice – samostatný objekt vybavený technologií pro distribuci elektřiny resp. tento objekt včetně souvisejících pozemků ohraničený perimetrem.

Odpovědná osoba smluvního dodavatele – zodpovědný zástupce smluvního dodavatele uvedený zpravidla ve smlouvě o dílo resp. v obchodních podmínkách ke smlouvě o dílo nebo v zápisu o předání pracoviště (staveniště), s přenesenou povinností školit a seznamovat

zaměstnance smluvního dodavatele ve věcech bezpečnosti práce a PO na pracovišti, pracovních a jiných rizik, režimových opatření pravidel vstupu do objektů ES a v reakci na bezpečnostní incident

Ochrana životního prostředí – oblast bezpečnosti, jejímž cílem je předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo toto znečišťování či poškozování omezovat a odstraňovat.

Oprávněná osoba ke vstupu do objektu elektrické stanice ČEZd – osoba splňující podmínky ke vstupu podle těchto Pravidel.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení – V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon, v platném znění), je u ČEZd jako držitele licence na distribuci elektřiny, ustanoven Organizačním řádem odpovědným zástupcem, pověřeným odpovědností za elektrické zařízení, ředitel úseku Provoz a řízení DS.

Osobami odpovědnými za elektrické zařízení ve správě či provozované v úsecích Správy energetických aktiv, Provoz DS a Řízení DS jsou ředitelé těchto úseků a jim podřízení manažeři útvarů, případně vedoucí odborů, v rámci ES jsou odpovědnými osobami za elektrické zařízení provozní elektromontér/Vedoucí skupiny ES.

Osoby odpovědné za elektrické zařízení mohou přenést svou odpovědnost na osoby s konečnou odpovědností za elektrické zařízení za těchto podmínek:

- u kmenových zaměstnanců musí být splněna potřebná elektrotechnická kvalifikace a odpovědnost musí být prokazatelně uložena,
- u smluvních dodavatelů musí být odpovědnost jednoznačně určena ve smlouvě.

Perimetr – vymezení hranice pozemku, objektu, areálu. U objektů elektrických stanic ČEZd je prostor vymezen zpravidla vnějšími zdmi, oplocením nebo stěnou přilehlého objektu.

Politika bezpečnosti a ochrany – vrcholný dokument bezpečnostního systému, kterým se statutární orgán chráněného subjektu hlásí k zajištění celkové bezpečnosti chráněného subjektu.

Požární ochrana – soubor opatření k omezení rizika vzniku nebo šíření požáru, schopnost bránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku v případě požáru.

Pracoviště elektrické stanice (dále jen „pracoviště“) – prostor vymezený osobou odpovědnou za elektrické zařízení pro vykonání práce jednotlivcem nebo pracovní skupinou ve smyslu PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na na elektrickém zařízení pro přenos a distribuci elektrické energie.

Režimová opatření – komplex elementárních zásad, které musí být důsledně a každodenně vyžadovány a aplikovány v rámci naplňování a uplatňování bezpečnostních pravidel, k zajištění ochrany života a zdraví zaměstnanců, ochrany majetku a aktiv ve všech zařízeních ČEZd.

Riziko – kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potenciálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance.

Smluvní dodavatel – právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v objektu elektrické stanice ČEZd na základě smlouvy.

Subdodavatel – fyzická nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k smluvnímu dodavateli.

Správce STO – útvar FO SKČ.

Vlastník objektu – společnost ČEZd držitel licence na distribuci elektřiny a provozovatel distribuční soustavy podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Organizační řád a vnitřní předpisy ČEZd rozdělují působnost vlastníka na pověřené zaměstnance ČEZd. Pro účely této metodiky výkon vlastníka objektu (konkrétní elektrické

stanice) zajišťuje určený zaměstnanec útvaru Správa aktiv - technik správy stanic/ VODD Správa vvn a stanic.

Zelená zóna - prostor vyznačený v orientačním plánu ES (VP_C), do kterého mohou samostatně vstupovat osoby alespoň poučené v rozsahu § 4 NV 194/2022, které jsou seznámené s Pravidly vstupu.

2.2 Zkratky

Zkratka	Výklad zkratky
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCTV, VSS	kamerový systém
ČBÚ	Český báňský úřad
ČEZd	ČEZ Distribuce, a. s.
ČSN	Česká státní norma
ČÚBP	Český úřad bezpečnosti práce
DŘ	dopravní řád
DS	distribuční soustava
el.	elektrická / elektrické / elektrický
ES	elektrická stanice
EMS	environmental management systém
EPS	elektrická požární signalizace
FO	fyzická ochrana
IK	identifikační (přístupová) karta
IPD	identifikátor pracovníka a dodavatele
IZS	Integrovaný záchranný systém
MDS	Ministerstvo dopravy a spojů
MPP	místní provozní předpisy
MÚ	manažer útvaru
MV	Ministerstvo vnitra
NV	nařízení vlády
PCB	polychlorované bifenylly
PNE	podniková norma energetiky
PO	požární ochrana
RZ	registrační značka
ŘD	řídící dokument; řídící dokumentace
SVaS	Správa VVN a stanic
SKČ	Skupina ČEZ
STO	systém technické ochrany
OOPP	osobní ochranné pracovní pomůcky
VP	volná příloha

Vyhl.	Vyhláška
SKV	systém kontroly vstupu
ZPN; VPN	zvýšené požární nebezpečí; vysoké požární nebezpečí
ŽP; OŽP	životní prostředí; ochrana životního prostředí

3 PRAVIDLA KE VSTUPU DO OBJEKTŮ ELEKTRICKÝCH STANIC SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Zajištění bezpečnosti má nejvyšší prioritu pro všechny zaměstnance ČEZd s možnou delegací na další subjekty v rámci smluvního vztahu při investiční, údržbové či jiné dodavatelské činnosti. V oblasti pravidel ke vstupu do objektů ES jsou zajišťovány následující podoblasti.

3.1 Obecné informace ke zpracování osobních údajů

Přístupový systém a související ochrana osobních údajů je provozován dle řídicího dokumentu [SKČ_ME_0232](#). Pro přístup do elektrických stanic je kontrola vstupu realizována prostředky STO.

Správcem osobních údajů zpracovávaných systémem STO je společnost ČEZd.

Oprávněným útvarem je odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP zastoupený oprávněnými osobami.

3.2 Objekty elektrických stanic a jejich bezpečnostní vybavení technickými prostředky

Zabezpečení objektů ČEZd je realizováno technickými prostředky, případně jejich kombinací:

- přístupové karetní systémy (SKV),
- systém jednotného klíče a depozitní schránky,
- systémy technické ochrany,
- ochrana perimetru (oplocení).

3.2.1 Přístupový karetní systém

Přístupový karetní systém (ozn. rovněž SKV – systém kontroly vstupu) zajišťuje, že do objektů ČEZd může samostatně vstoupit pouze osoba vybavená identifikační (přístupovou) kartou. Identifikační karta je nepřenosná a kromě umožnění vstupu/vjezdu do objektu, plní i funkci identifikačního průkazu zaměstnance ČEZd nebo zaměstnance smluvního dodavatele nebo jeho subdodavatele a tento zaměstnanec ji musí mít vždy u sebe. Před přidělením IK ke vstupu do vymezených prostor jsou limitující kvalifikační předpoklady uživatele, resp. rozsah platného pověření k činnosti.

V podmínkách ČEZd se pro elektrické stanice bude využívat ve většině případů systém JPS K4 pro řízení přístupu IK. Přístup do objektů elektrických stanic je zabezpečen prostředky STO s využitím IK.

Pro elektrické provozovny a objekty s technickými prostředky dispečerských řídicích systémů je zároveň závazná metodika [ČEZd ME 0127](#) Režimová opatření a pravidla vstupu do objektů a prostor technologických řídicích, informačních a komunikačních systémů.

Jde o tři kategorie způsobů vydávání a aktivace IK:

Zaměstnanci SKČ

Zřízení přístupů do elektrických stanic realizuje správce STO/iSOC na základě požadavku technika Správy stanic nebo technika Správy vvn a stanic seniora. Požadavek na přístup do příslušné stanice zadá požadovaná osoba se schválením přímého nadřízeného. Požadavky jsou zadávány přes Service Desk.

(pozn. V tomto případě se IPD negeneruje a je již vygenerováno v SKČ)

Dodavatelé ČEZd

- **Krátkodobý dodavatel** – je dodavatel jehož smluvní vztah je kratší než 1 měsíc.
 - Je mu přidělena IK bez nacionále osoby, bez fotografie a identifikace společnosti dodavatele.
 - Odpovědnost za protokolární vydání a odebrání IK má technik správy vvn a stanic senior nebo technik správy stanic na základě přílohy VP_H.
 - Tyto karty jsou určeny k zajištění operativních požadavků, kdy vydání standardní karty pro smluvní dodavatele není možné z časových důvodů.
 - Tyto karty je možné smluvnímu dodavateli přidělit maximálně na dobu 1 měsíce.
 - Tuto kartu může mít vystaven jeden zástupce dodavatele, který zodpovídá za další osoby vykonávající s ním potřebnou činnost, tyto osoby, ale musí prokazatelně splňovat ostatní požadavky na vstup do ES uvedené v tomto dokumentu.

pozn.: Pokud je vyžadována delší činnost dodavatele, je nutné požádat o adresně vydanou IK pro zaměstnance smluvních dodavatelů.

IPD generují kontaktní místa skupiny ČEZ, nebo zástupce jiného útvaru ČEZd oprávněný k této činnosti. Vygenerované IPD zapíše technik správy vvn a stanic senior nebo technik správy stanic do poznámky v SD požadavku na aktivaci této IK.

- **Smluvní partner / dodavatel** – právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost pro Skupinu ČEZ v areálu ES na základě smlouvy nebo objednávky, anebo smluvní nájemce objektů/prostor (se smluvně ošetřeným nájmem prostor v objektu ES).
 - Osobám vykonávající činnost sml. partnera je přidělena IK se všemi údaji jako u zaměstnance SKČ – fotografie, jméno příjmení, firma.
 - Zřízení přístupů do elektrických stanic realizuje správce STO na základě požadavku technika správy vvn a stanic seniora nebo technika správy stanic (může se jednat o aktivaci IK, kterou dodavatel již v SKČ obdržel).
 - Odpovědnost za zpětné odevzdání IK nese dodavatel.

IPD generují kontaktní místa skupiny ČEZ (seznam kontaktních míst je na intranetu SKČ), nebo zástupce jiného útvaru ČEZd oprávněný k této činnosti.

Technik správy vvn a stanic senior spravuje aktuální databázi osob oprávněných ke vstupu do elektrických stanic ČEZd a zároveň povoluje/přiděluje oprávnění pro vstup do konkrétních prostor elektrické stanice.

Zaměstnancům ČEPS, a. s., je umožněn vstup do vybraných el. stanic zvn/vvn na vlastní identifikační kartu, pokud splňují podmínky Dohody o průchodu a průjezdu - Dohoda o průchodu a průjezdu ČEZd - ČEPS uložena na Technickém informačním portále (cezdata.corp).

Požadavek na odnětí oprávnění ke vstupu do elektrické stanice uplatňuje nadřízený zaměstnanec, technik správy stanic odpovědný za objekt, nebo technik správy vvn a stanic senior prostřednictvím SD.

3.2.2 Systém jednotného klíče a depozitní schránky

Doplňkem SKV je systém jednotného (generálního) klíče, který sjednocuje způsob uzamykání prostor ES. Veškeré vstupy a vjezdy do objektů, které nejsou vybaveny SKV mohou být opatřeny zámky systému generálního klíče.

Každý zámek je v systému generálního klíče přesně definovaný kombinací typu zámku a pozicí v uzamykacím plánu.

Rovněž tak každý klíč je v systému generálního klíče přesně definovaný kombinací pozice v uzamykacím plánu a unikátním číslem klíče.

Správa systému generálního klíče je popsána v [ČEZd_TST_0018](#) Zámkový systém ČEZ Distribuce, a. s.,

Klíče systému generálního klíče jsou předány na základě zvláštního předávacího protokolu a podléhají příslušné evidenci.

Depozitní schránky (klíčové trezory) slouží jako bezpečné úložiště klíčů a jsou zásadně umístěny uvnitř objektů ČEZd. Zásady obsluhy depozitních schránek jsou popsány v navazující ŘD.

3.2.3 Systémy technické ochrany

Za účelem důkladného zabezpečení jsou v objektech ČEZd nainstalovány elektronické systémy technické ochrany viz [ČEZd_ME_0290](#) Koncepce fyzické ochrany majetku ČEZ Distribuce, a. s.

Vlastníkem STO, instalovaných v objektech ES je ČEZd, smluvním správcem STO je útvar FO ČEZ, a. s.

3.2.4 Ochrana perimetru (oplocení)

Oplocení perimetru objektů ES je zásadním zastřešujícím a vymezujícím technickým prostředkem, který zamezuje nepovolaným osobám ve vstupu do objektů viz [ČEZd_ME_0290](#).

3.3 Vstup osob do elektrické stanice

3.3.1 Pro vstup osob do ES je osobou odpovědnou za elektrické zařízení zajištěno

- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů a principů chování v objektech.
- Provádění školení smluvních dodavatelů (určeného zástupce smluvního dodavatele) v oblasti BOZP, PO, Ochrany ŽP a hospodaření s energií, zásady informační a kybernetické bezpečnosti a bezpečnostních rizik při jejich činnosti v objektech.
- Školení zaměstnanců smluvního dodavatele a jeho subdodavatelů z těchto Pravidel a seznámení s bezpečnostními riziky a specifiky předmětného objektu (MPP, únikové východy, umístění prostředků první pomoci a prostředků přivolání pomoci, dokumentaci zdolávání požárů, dopravními a provozními řády apod.).

- Stanovení dodatečných místních režimových opatření ke vstupu do objektů a k chování v objektech (v případě potřeby).
- Ověření účelu a oprávněnosti vstupu a vjezdu osob do objektů ES, vč. provádění identifikace těchto osob podle dokumentů nařízených touto metodikou a kontroly platnosti jejich průkazů a oprávnění k provádění činností v objektu ES.
- Součinnost s vlastníkem objektu při nastavení a vyžadování režimových opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany v objektech.
- Řádné předání části objektu k výkonu činnosti smluvního dodavatele v součinnosti s vlastníkem objektu, se všemi náležitostmi, včetně zajištění a sepsání Protokolu o předání (ve výjimečných a opodstatněných případech).
- Kontrola plnění režimových opatření a z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob a věcí realizovaní provádění kontrol věcí v nezbytném rozsahu (s možností využití též smluvně pověřených osob k danému zajištění) ve smyslu a za podmínek daných ustanovením § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, v platném znění), které zaměstnanci nebo pracovníci do objektu ES vnášejí či přivážejí nebo z něho odnášejí či vyvážejí, vč. jejich osobní prohlídky. Při kontrole a prohlídce podle předchozí věty musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, v platném znění). Při kontrole se kontrolující prokáže služebním průkazem / identifikační kartou. U ostatních osob než zaměstnanců či jiných povolaných pracovníků, majících přístup do objektu za jimi prokazatelně odsouhlasených podmínek a režimu pro vstup do objektu, lze v důvodných případech účelu dle předchozí věty dosáhnout prostřednictvím na místo přivolané policie a v případě přistižení těchto osob či jakékoliv osoby při trestném činu či bezprostředně poté, lze tyto osoby, je-li to nezbytně nutné ke zjištění jejich totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, zadržet s povinností ihned je předat policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba policejnímu orgánu omezení osobní svobody osoby přistižené při či po spáchání trestného činu bez odkladu oznámit.
- Zamezení vstupu do objektů ES neoprávněným osobám.

3.3.2 Zástupcem smluvního dodavatele pro vstup osob do ES je zajištěno

- Seznamování osoby odpovědné za el. zařízení s riziky smluvního dodavatele.
- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů ES a principů chování v těchto objektech, včetně strpění kontroly.
- Před vstupem/vjezdem do objektů ES jsou zástupcem smluvního dodavatele předloženy vyplněné volné přílohy VP_B, VP_E, VP_F. Dále je nutné uplatňovat zásady takto předem oznámeného požadavku na vstup/vjezd do objektů ES dle uvedených volných příloh těchto Pravidel, vč. průběžné aktualizace seznamu osob a vozidel uvedených v příloze.
- Informování osoby odpovědné za el. zařízení ČEZd a v odůvodněných případech dispečera o bezpečnostních incidentech.
- Požadovat při vstupu do ES od osoby odpovědné za el. zařízení ČEZd veškeré relevantní informace a podklady nutné k zajištění ochrany zaměstnanců smluvního dodavatele při práci a ochrany před existujícími riziky v ES.
- Zastavení prací smluvního dodavatele v případě nesplnění podmínek osoby odpovědné za elektrické zařízení v souvislosti s předáním a zajištěním pracoviště, výskytem nadměrných bezpečnostních rizik.

3.3.3 Pro vstup osob do ES je Vlastníkem objektu zajištěno

- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů a principů chování v objektech.
- Zpracování dopravního řádu v případě, že je do objektu kromě služebních vozidel umožněn vjezd a parkování i soukromých vozidel (dopravní řád je samostatný dokument nebo může být součástí MPP jako příloha č. 15).
- Návrh dopravního značení podle dopravního řádu.
- Kontrola plnění režimových opatření a z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob a věcí realizace (s možností využití též smluvně pověřených osob k danému zajištění) ve smyslu a za podmínek daných ustanovením § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, v platném znění), v nezbytném rozsahu provádění kontrol věcí, které zaměstnanci nebo pracovníci do objektu vnášejí či přivážejí nebo z něho odnášejí či vyvážejí, vč. jejich osobní prohlídky. Při kontrole a prohlídce podle předchozí věty musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, v platném znění). Při kontrole se kontrolující prokáže služebním průkazem. U ostatních osob než zaměstnanců či jiných povolaných pracovníků, majících přístup do objektu za jimi prokazatelně odsouhlasených podmínek a režimu pro vstup do objektu, lze v důvodných případech účelu dle předchozí věty dosáhnout prostřednictvím na místo přivolané policie a v případě přistižení těchto osob či jakékoliv osoby při trestném činu či bezprostředně poté, lze tyto osoby, je-li to nezbytně nutné ke zjištění jejich totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, zadržet s povinností ihned je předat policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba policejnímu orgánu omezení osobní svobody osoby přistižené při či po spáchání trestného činu bez odkladu oznámit.
- Kontrola dodržování dopravního řádu, režimových opatření, v oblasti parkování soukromých vozidel zaměstnanců v objektech, upozorňovat zaměstnance na porušení pravidel parkování a v případě hrubého porušování pravidel, prostřednictvím rozhodnutí vedoucího odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP parkování soukromých vozidel omezit nebo zrušit.
- Navrhování změn základních režimových opatření a pravidel vstupu do objektů ES.
- Zamezení vstupu do objektů neoprávněným osobám.

3.4 Kategorie osob vstupujících do objektů elektrických stanic podle kvalifikačních předpokladů

3.4.1 Osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mají vstup samostatně do objektů ES ZAKÁZÁN. Vstup je dovozen pouze v doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo odpovědné osoby smluvního dodavatele s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle NV 194/2022 Sb. nebo vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění, který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem do objektu prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky a specifiky předmětného objektu.

3.4.2 Osoby s kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

3.4.2.1 Osoby s kvalifikací dle zákona č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Osoby školené mohou vstupovat do objektů ES pouze se souhlasem a v doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení.

3.4.2.2 Osoby poučené v rozsahu § 4 NV 194/2022 nebo § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

1. Osoby poučené a seznámené s těmito Pravidly mohou vstoupit do objektu ES, jestliže byly předem poučeny v rozsahu § 4 NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a seznámeny s nebezpečím a riziky od zařízení a prostředí, kde se mohou pohybovat. V případě nesplnění těchto podmínek je osobám vstup do objektů zakázán.
2. Osoba poučená se může pohybovat v objektu ES v tzv. červené zóně pouze v doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo odpovědného zaměstnance smluvního dodavatele s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky od zařízení a prostředí, kde se může pohybovat a s těmito Pravidly.
3. Osoba poučená se může pohybovat v objektu sama pouze v tzv. zelené zóně a to v případě, že je prokazatelně seznámena s těmito Pravidly osobou odpovědnou za svěřené elektrické zařízení nebo osobou odpovědného zaměstnance smluvního dodavatele s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem do objektu prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky od zařízení a prostředí, kde se může pohybovat a s těmito Pravidly.
4. Pokud bude provádět poučená a seznámená osoba ve vymezeném prostoru zelené zóny činnosti nad rámec smluvního vztahu, musí o těchto činnostech uvědomit osobu odpovědnou za el. zařízení. Požadované činnosti může vykonávat pouze a jen v prostoru vyhrazené zelené zóny, vyznačené na Orientačním plánu objektu. Součástí seznámení je seznámení se s případnými riziky na dotčeném pracovišti a Orientačním plánkem, včetně detailního vysvětlení jeho hraničních pásem. Vzor plánu je v příloze VP_C Pravidel. Orientační plánek konkrétní ES je součástí MPP dané ES. Pravidla stejně tak jako Orientační plánek budou předány poučené osobě.
5. Osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly, vykonávající ve vymezeném prostoru zelené zóny jakoukoliv činnost musí o této činnosti uvědomit osobu odpovědnou za elektrické zařízení před zahájením těchto činností.
6. Osobě poučené a seznámené s těmito Pravidly je zakázáno provádět jakoukoliv činnost ve vymezeném prostoru červené zóny a v blízkosti živých částí pod napětím bez předchozí domluvy s osobou odpovědnou za svěřené elektrické zařízení.
7. Osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly musí být též prokazatelně seznámena s postupem při případném vzniku mimořádné události v předmětném objektu (např. požár, úraz el. proudem, ekologická havárie apod.). V této souvislosti musí být seznámena s Postupem vyrozumění a následného chování.

8. Osoby poučené a seznámené s těmito Pravidly mohou v zelené zóně, po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za elektrické zařízení, obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení mn a nn provedená tak, že při jejich obsluze nepřijdou do styku s živými částmi pod napětím.
9. V budově společných provozů nesmí osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly, samostatně vstupovat do prostorů vyznačených zákazem vstupu a do prostorů zařízení VN. Tyto prostory jsou vyznačeny bezpečnostní značkou - Nepovolaným vstup zakázán. Osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly se smí samostatně pohybovat v předem určených prostorách zelené zóny včetně chodeb s povoleným vstupem a sociálních zařízení.
10. Odpovědnost za aktualizaci a zpracování orientačního plánu dle VP_C je na osobě odpovědné za svěřené elektrické z úseku Řízení distribučních aktiv (vlastník objektu).
11. Nedílnou součástí těchto Pravidel je Orientační plán s vyznačením jednotlivých zón (zelené a červené). Orientační plán (VP_C) musí vždy korespondovat se skutečným provedením konkrétního objektu ES.
12. Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů.

3.4.2.3 Osoby znalé v rozsahu § 6 - 8 Nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Osobou znalou je

- osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“),
- osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“) a
- revizní technik.

Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona č. 250/2021 Sb. Osoby znalé smí vstupovat do objektů ES samostatně po splnění všech kvalifikačních požadavků a odpovídající praxe na základě pověření k činnosti, dle [SKČ ME 0042](#) Příloha č. 1,2. Před prvním vstupem do objektu musí být osobou odpovědnou za el. zařízení seznámeny s těmito Pravidly a s elektrickými riziky způsobem podle bodu 3.3.

3.4.2.4 Přejícné ustanovení - Osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací v rozsahu § 5 - §10 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Osoby s odborným elektrotechnickým vzděláním (osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací) smí vstupovat do objektů ES samostatně po splnění všech kvalifikačních požadavků a odpovídající praxe na základě pověření k činnosti. Před prvním vstupem do objektu musí být osobou odpovědnou za el. zařízení seznámeny s těmito Pravidly a s elektrickými riziky způsobem podle bodu 3.3.

3.5 Školení a poučení osob včetně seznámení se všemi riziky vyskytujícími se v objektech elektrických stanic

3.5.1 Školení osob bez elektrotechnické kvalifikace – laiků

Za provedení školení před vstupem do objektu odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení. Kromě osob uvedených ve výcvikových programech může být školení provedeno

také osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Součástí školení, kromě seznámení s těmito Pravidly, musí být vždy seznámení s bezpečnostními riziky a specifiky předmětného objektu (MPP, únikové východy, umístění prostředků první pomoci a prostředků přivolání pomoci, dokumentaci zdolávání požárů, dopravními a provozními řády apod.)

Školení musí být provedeno podle výcvikových programů:

- Školení BOZP, PO, EMS exkurzí - [SKČ VP A0004](#),
- Školení BOZP, PO, EMS žáků odborných učilišť a studentů na provozní praxi - [SKČ VP A0005](#),
- Školení BOZP, PO, EMS odpovědných osob smluvních partnerů - [SKČ VP A0006](#).

3.5.2 Osoby školené (seznámené) dle Zákonu č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Osoby budou seznámeny s těmito Pravidly a s bezpečnostními riziky a specifiky objektu ES.

Za provedení školení osob s kvalifikací (dle VP_D) před vstupem do objektu ES odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení.

3.5.3 Školení osob s elektrotechnickou kvalifikací

3.5.3.1 Osoby s kvalifikací podle § 4 NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Školení osob musí být provedeno v tomto rozsahu:

- dle platného výcvikového programu [SKČ VP 0015](#) - Odborná způsobilost v elektrotechnice nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 4 (u zaměstnanců SKČ),
- za poučenou osobu předloží doklad o poučení dle § 4 nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice její zaměstnavatel, resp. osoba sama (dle VP_D),
- seznámení s těmito Pravidly a orientačním plánkem konkrétní ES, který je přílohou MPP konkrétní ES.

Seznámení se s těmito Pravidly je prokazatelně doloženo Protokolem (VP_A), který je podepsán jak osobou seznámenou, tak i školitelem. Protokol o seznámení je nedílnou součástí těchto Pravidel a je zpracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží osoba seznámená s těmito Pravidly, druhé je založeno u školitelů v objektu ES. Osobou seznámenou se rozumí osoba seznámená s těmito Pravidly.

Školitelem musí být vždy osoba odpovědná za elektrické zařízení s elektrotechnickou kvalifikací podle NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 nebo vyššího (zástupce provozovatele DS ČEZd) a musí poučenou osobu seznámit s těmito Pravidly rovněž seznámit s přístupovými a únikovými cestami ve vymezeném prostoru.

Doklad o poučení v rozsahu § 4 nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice u všech zaměstnanců musí být před seznámením s Pravidly předložen osobě odpovědné za elektrické zařízení.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení má právo kontrolovat jak platnost protokolu o seznámení se s Pravidly, tak i platnost poučení ve smyslu § 4 nařízení vlády 194/2022 Sb. o

odborné způsobilosti v elektrotechnice. Kontrola platnosti poučení ve smyslu § 4 nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice se provádí před seznámením s Pravidly. Kontrola seznámení se s Pravidly probíhá zpravidla při prvním vstupu osoby, případně namátkově.

Platnost protokolu seznámení s pravidly se dělí na

- dobu neurčitou – v případě pravidelných návštěv a opakujících se pracovních výkonů poučené osoby seznámené s Pravidly,
- dobu určitou – v případě nepravidelných návštěv a jednorázových pracovních výkonů osoby poučené seznámené s Pravidly.

Doba platnosti seznámení s Pravidly musí být vyznačena na Protokolu o seznámení a je závislá na četnosti návštěv a rozsahu vykonávané činnosti.

3.5.3.2 Osoby s kvalifikací podle § 5 NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a

Za ověření platnosti příslušné kvalifikace u osob s kvalifikací dle § 5 nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice odpovídá před vstupem osoby do objektu ES osoba odpovědná za elektrické zařízení. Odbornou způsobilost získanou u společnosti mimo SKČ je nutné doložit platným protokolem o zkoušce z odborné způsobilosti vydaným v souladu s zákonem č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a Nařízením vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Všechny osoby výše uvedených kvalifikací musí být seznámeny s těmito Pravidly, s bezpečnostními riziky a specifiky předmětného objektu (únikové východy, umístění OOPP, umístění prostředků první pomoci a prostředků pro přivolání pomoci, dopravním a provozním řádem apod.) případně s MPP v rozsahu potřebném pro provádění jejich činnosti v ES). Toto seznámení musí být provedeno osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

Pracovníci dodavatele, kteří neovládají český jazyk, budou seznámeni s platnými pravidly zaměstnancem ČEZd ve spolupráci s vedoucím práce dodavatele, který seznámení prokazatelně přeloží do jazyka, kterému pracovník dodavatele rozumí. Pokud seznámení s pravidly cizojazyčných pracovníků nebude před pracovníkem ČEZd zcela prokázáno, nebude těmto pracovníkům umožněn vstup do objektu ES.

Platné výcvikové programy SKČ jsou umístěny v Aplikaci ECM ŘD.

3.6 Pravidla ke vstupu a vjezdu do objektů elektrických stanic, režim manipulace se zabezpečovacím zařízením

3.6.1 VSTUP a pohyb osob uvnitř objektů elektrických stanic

Pro vstup do objektu ES a odchod z něj slouží pouze k tomu určené a označené vstupní koridory (vstupní branky, vrátnice, případně recepce). Osoby jsou oprávněny ke vstupu pouze s platnou identifikační (přístupovou) kartou, která jim byla vydána v souladu s článkem 3.2.

Každá vstupující osoba je povinna na požádání oprávněného zaměstnance ČEZd předložit IK ke kontrole.

V případě pochybností o oprávněném použití IK, respektive pokud ji její držitel při vstupu do objektu nemá u sebe, bude identifikován podle průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a ověřen v seznamu zaměstnanců ČEZd nebo zaměstnanců smluvního dodavatele. Vpuštěn bude pouze na základě kontroly oprávněnosti ke vstupu.

V objektech, kde společně sídlí i jiné útvary SKČ nebo jiné subjekty provedou příslušní pracovníci Provozu ES prokazatelné seznámení s MPP kapitola č. 4 Bezpečnostní opatření (BOZP, PO, OŽP) a příloha č. 7 Dokumentace požární ochrany (Požární a evakuační plán - plán únikových cest). V případě jakékoli změny v kap. č. 4 a příloze č. 7 MPP se provede opětovné proškolení. Záznam o seznámení je nutno provést dle přílohy VP_A této metodiky a uchovat na příslušné ES u MPP.

3.6.2 Vstup a pohyb návštěv

V režimu návštěv je povolen vstup:

- za podmínky prokazatelného seznámení s místními riziky stvrzeným podpisem v Knize návštěv,
- návštěv zaměstnanců ČEZd nebo smluvního dodavatele,
- zaměstnanců smluvního dodavatele nebo jeho subdodavatelů pro krátkodobou pracovní činnost (např. servisní nebo revizní činnosti na nevýrobním zařízení, konzultace, projekční práce apod.),
- zaměstnanců smluvního dodavatele nebo jeho subdodavatelů při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události.

Pohyb osob v režimu návštěv je povolen pouze za stálého doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo navštíveného smluvního dodavatele. Vstup do objektu v režimu krátkodobé pracovní činnosti nebo v režimu bezodkladného odstraňování poruchy nebo havárie povoluje osoba odpovědná za elektrické zařízení.

V režimu krátkodobé pracovní činnosti nelze vykonávat činnosti v technologických provozech s výjimkou provádění prací při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události, kdy hrozí riziko z prodlení. V tomto případě musí před zahájením vlastní práce odpovědný zaměstnanec smluvního dodavatele provést prokazatelné školení vlastních zaměstnanců. Vstup je i v těchto případech povolen pouze do míst bezprostředně souvisejících s předmětem činnosti vstupujícího.

3.6.3 Vjezd a pravidla pohybu dopravních a mechanizačních prostředků v objektech elektrických stanic

Pro vjezd do objektů platí zásady:

- K vjezdu do objektu smí být použity jen brány, vrata a ostatní vjezdové objekty určené před zahájením prací.
- Vozidlo oprávněné k vjezdu do objektu musí být viditelně označeno podle přílohy VP_B, nebo neodnímatelným logem vozidel SKČ nebo uvedeno v předem odsouhlaseném oprávnění dle přílohy VP_F (v případě soukromých vozidel v seznamu parkovacích míst a soukromých vozidel na U:\Public\Segment distribuce\Parkování viz. článek 3.6.4).
- V případě neoznačených služebních vozidel z autopůjčoven ČEZ, a. s., nebo typu Benefit (manažerské vozidlo) postačí pro vjezd identifikace vlastníka vozidla viditelně umístěným (za čelním sklem) fotokopii malého technického průkazu prokazujícím vlastníka vozidla – SKČ.
- Povolení k vjezdu dopravního nebo mechanizačního prostředku do objektu uděluje osoba odpovědná za elektrické zařízení.
- Vozidla uvnitř objektu ES se smí pohybovat jen po vyhrazených komunikacích a k účelu, který odpovídá činností podle příslušného pověření.

- Odpovědnost za vozidlo a bezpečnostní opatření v rámci části objektu ES řádně předané k výkonu činnosti smluvního dodavatele nese vlastník/provozovatel dopravního a mechanizačního prostředku.
- Při přepravě nebezpečných nákladů dodržovat příslušné dopravní a bezpečnostní předpisy vč. označení vozidla.
- Při provozu vozidla uvnitř objektu ES nutno dbát pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení, bezpečnostních pravidel a zejména neustále vyhodnocovat rizika spojená s blízkostí živých částí pod napětím a nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
- Při provozu vozidla musí být respektovány omezující značky, výstražné, bezpečnostní a informativní tabulky nebo nápisy, případně výstražné signály, dále vodorovné značení komunikací, omezení určené požárními předpisy a ostatními místními provozními bezpečnostními předpisy.
- Při provozování nebo odstavování vozidla respektovat požadavky na volný průjezdný prostor, přístup ke dveřím, vstupům a rampám, k technickým zařízením, hydrantům, požárním žebříkům, kontejnerům s odpady a dalším prvkům.
- V případě vzniku mimořádné situace (havárie, požár) přerušit činnost a neprodleně opustit objekt ES, informovat stanovenou osobu odpovědnou za el. zařízení, umožnit hladký přístup vozidlům IZS.
- Respektovat společné užívání místních komunikací s chodci. V místech nezbytného křížení nebo souběhu s komunikacemi pro chodce mají chodci vždy přednost.
- Dopravní nehody a bezpečnostní incidenty při provozu dopravních a mechanizačních prostředků musí být hlášeny neodkladně technikovi správy stanic.
- Při nakládce a vykládce a rovněž při opuštění vozidla učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost osob a technických zařízení. Při opuštění vozidla zajistit, aby samotné vozidlo nemohlo být zneužito nepovolenou osobou.
- Parkování je dovoleno jen na k tomu určených místech uvedených v dopravním řádu, v předávacím protokolu stavby, v nájemní nebo jiné smlouvě nebo na přímý pokyn vlastníka objektu nebo osoby odpovědné za elektrické zařízení.
- Změny v parkování a pohybu vozidel uvnitř objektu ES musí být předem nahlášeny vlastníkovu objektu nebo osobě odpovědné za elektrické zařízení.
- Při provozu dopravního nebo mechanizačního prostředku v objektu dbát pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo vlastníka objektu.

3.6.4 Parkování soukromých vozidel zaměstnanců v objektech elektrických stanic

Parkování soukromých vozidel zaměstnanců (kromě zaměstnanců ve výkonu pohotovostní služby, zaměstnanců v nepřetržitém provozu a zaměstnanců v pracovní směně) je umožněno při splnění podmínek:

- Vymezený prostor pro parkování je označen svislou dopravní značkou „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „Pro soukromá vozidla zaměstnanců“ a vodorovným značením jednotlivých parkovacích míst.
- Soukromé vozidlo oprávněné k vjezdu a parkování v objektu ES musí být viditelně označeno štítkem dle přílohy VP_B.
- Pro jedno parkovací místo mohou být v evidenci uvedeny nejvýše dvě RZ.
- Doba parkování je omezena na pracovní dny od 6 do 20 hodin, s výjimkou vícedenních pracovních cest, výkonu pohotovosti a výkonu pracovní směny.

- Počet parkovacích míst pro soukromá vozidla zaměstnanců bude stanoven podle místních podmínek konkrétní ES, uvedených v dopravním řádu,
- O soukromých vozidlech s oprávněním parkování je Technikem správy stanic (vlastník objektu) na U:\Public\Segment distribuce\Parkování vedena dokumentace v rozsahu – RZ vozidla, jméno řidiče, el. stanice, situační plán s vyznačenými parkovacími místy (dopravní řády jednotlivých ES, evidenční tabulka soukromých vozidel).
- Seznam parkovacích míst a soukromých vozidel s oprávněním parkovat v elektrické stanici schvaluje vedoucí odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP na základě žádosti příslušného vedoucího oddělení Správa vvn a stanic. Žádost obsahuje popis změny a vytvořený/upravený dopravní řád vč. počtu míst k parkování a plánkem.
- Při zjištění porušování podmínek parkování soukromých vozidel zaměstnanců v objektech ES vedoucí odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP na základě vlastního zjištění nebo na základě kontrol režimových opatření a upozornění zaměstnanců může parkování soukromých vozidel zaměstnanců omezit, případně zcela zakázat.

3.6.5 Manipulace se systémy technické ochrany

Řádnou obsluhu systémů technické ochrany zajišťují jak vlastníci objektů, tak i osoby odpovědné za el. zařízení nebo osoby, které mají v objektu trvalé zázemí.

Základní povinnosti:

- předepsané a správné odkódování STO při vstupu do objektu,
- přesné zakódování STO při opuštění objektu,
- respektování pravidel a ŘD oblasti fyzické ochrany,
- při průjezdu bránou musí mít oprávněná osoba po celou dobu otevření brány až do jejího úplného zavření dohled.

Správná manipulace se všemi systémy technické ochrany spočívá v dodržování stanoveného postupu daného výrobcem konkrétního zabezpečovacího systému a má za cíl zajištění řádné funkce STO.

3.6.6 Kontrola dodržování režimových opatření včetně namátkové kontroly osob a vnášených a vynášených věcí

Pravomoc kontrolovat plnění režimových opatření včetně kontrol zavazadel, zavazadlových prostor a nákladních prostor vozidel vjíždějících a opouštějících objekty ES mají vlastníci objektu (zaměstnanec úseku Řízení distribučních aktiv) a osoba odpovědná za elektrické zařízení, dále zaměstnanci odboru Bezpečnost.

Při kontrole musí být dodrženy příslušné obecně závazné právní předpisy s respektováním zejména jejich ustanovení, týkajících se ochrany osobní svobody a zásad zachování důstojnosti kontrolovaných osob.

Kontrola se provádí v rozsahu:

- kontrola zavazadel (krabice, obaly, brašny s náradím, výpočetní a jiná technika) je prováděna v prostorách vjezdu u namátkově vybraných,
- vizuální kontrola zavazadlového prostoru a vnitřního prostoru vozidla a kontrola zavazadel ve vozidlech,
- pokud má kontrolující pracovník podezření, že dochází k odcizení majetku, do příjezdu Policii ČR kontrolovaného zadrží, odejme mu tento majetek a událost

zaprotočuje; kontrolovaný je oprávněn v protokolu uvést své výhrady ke kontrole a jejímu výsledku,

- pokud příslušný zaměstnanec zjistí, že odcizením majetku došlo ke škodě nikoliv nepatrné, přivolá k vyšetření Policii ČR.

3.6.7 Bezpečnostní incident

V případě porušení režimových opatření je toto považováno za bezpečnostní incident.

Vlastník objektu nebo osoba odpovědná za el. zařízení mají povinnost každý zjištěný bezpečnostní incident bezodkladně nahlásit do SD, svému přímému nadřízenému a odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP, oddělení Kvalita (kontakt – Bezpečnostní tajemník, nebo Specialista ochrany kritické infrastruktury a ostatního majetku).

3.7 Zakázané činnosti

V elektrických stanicích společnosti ČEZd je zakázáno:

- držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem,
- konzumace a uskladňování tekutin a potravin v technologických prostorech,
- ponechávání odpadků v technologických prostorech,
- držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Expanzní přístroje pro vstřelování a výbušniny vnášené do objektu související s předmětem dodávky podléhají procesu žádosti a povolení vlastníkem objektu. Netýká se oprávněného vstupu příslušníků ozbrojených složek a sborů ČR,
- fotografování a filmování bez povolení vlastníka objektu s výjimkou pořizování dokumentací havarijních stavů, škod, mimořádných událostí, bezpečnostních incidentů a dokumentací pořizovaných v rámci auditů nebo pořizovaných za účelem plnění předmětu smlouvy uzavřené s objednatelem,
- provádění prací smluvních dodavatelů bez řádně vystaveného „Protokolu o předání pracoviště“ nebo vystavení pracovního příkazu nebo jiného adekvátního pověření k činnosti,
- kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou viditelně označena tabulkou "Kouření povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech pronajatých smluvnímu dodavateli. Smluvní dodavatel nemá právo zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu vlastníka objektu,
- práce s otevřeným ohněm a svařování bez povolení vlastníka objektu nebo osoby odpovědné za elektrické zařízení,
- používání nebezpečných látek, chemických látek a přípravků (např. perchloretylenu a látek na bázi PCB) bez povolení vlastníka objektu nebo používání chemických látek a přípravků, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány. Nebezpečné látky mohou být používány pouze v případě, že jsou nezbytné k výkonu oprávněné činnosti a nakládání s nimi je upraveno příslušnou dokumentací,
- vstupování zaměstnancům smluvního dodavatele do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení, šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené komunikace,
- používání vlastních nerevidovaných elektrických spotřebičů a jiných elektrických zařízení,

- neuposlechnutí pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo vlastníka objektu,
- vjezd soukromým vozidlem kromě těchto výjimek:
 - naložení a složení materiálu,
 - vjezd a parkování za podmínek v článku 3.6.3 a 3.6.4 této metodiky,
- ponechání neuzamčených vstupních bran a vjezdů do objektů při provádění prací uvnitř ES,
- opuštění objektu bez předchozí kontroly uzavření všech dveří, bran a vstupů vč. oken,
- další zákazy mohou být stanoveny místními podmínkami a jsou vyznačeny příslušnými značkami a nápisy,
- vlastník objektu si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů.

3.8 Sankce pro smluvní dodavatele

Za porušení těchto Pravidel a pravidel v oblasti zajišťování BOZP, PO, FO a ochrany ŽP je oprávněn zástupce ČEZd (prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smluvním vztahu, nebo technik Výstavby vn, nn/Výstavby vvn a technik stavař) ukládat pouze smluvním dodavatelům smluvně s nimi sjednané pokuty (dále jen „sankce“) podle dále uvedeného sazebníku. Výše uvedených sankcí je maximální, při ukládání sankce se přihlíží k míře objektivního zavinění, závažnosti a ochotě přijmout nápravná opatření. Ujednání o sankci nevylučuje nárok na souběžné uplatnění náhrady škody, která vznikne v důsledku porušení těchto Pravidel.

3.8.1 Pravidla vstupu do objektů el. Stanic a režimová opatření

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti.	10 000,- Kč za případ
2	Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení školení zaměstnanců z Pravidel.	10 000,- Kč za případ
3	Použití přístrojů, nářadí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol.	10 000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné příslušným zaměstnancem ČEZd ve stanoveném termínu.	20 000,- Kč za případ
5	Neoznačení předaných nebo pronajatých prostor firemní značkou a výstražnými tabulkami.	2 000,- Kč za případ
6	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.	- v prostorách se ZPN nebo VPN nebo s nebezpečím výbuchu 10 000,- Kč - v ostatních 5 000,- Kč
7	Porušení zákazů stanovených v čl. 3.7 Pravidel, není-li stanoveno jinak.	10 000,- Kč za případ
8	Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek v objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ
9	Nerespektování obecně závazných právních předpisů a předaných řídicích dokumentů ČEZd.	10 000,- Kč za případ

10	Znečišťování prostor a ploch v objektech elektrických stanic ČEZd.	10 000,- Kč za případ
11	Nedostatky v úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí.	10 000,- Kč za případ
12	Provádění údržby a mytí vozidel a mechanismů mimo vyhrazené prostory.	5 000,- Kč za případ
13	Provádění prací bez souhlasu osoby odpovědné za elektrické zařízení.	20 000,- Kč za případ
14	Provádění zemních prací bez řádného vytýčení, nebo identifikace sítě či povolení odpovědného zaměstnance ČEZd. Poškození oznámených podzemních elektrických zařízení.	20 000,- Kč za případ
15	Porušení ustanovení těchto Pravidel / není-li stanoveno jinak.	10 000,- Kč za případ
16	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou do 20.000 Kč v průběhu 12 měsíců.	Dvojnásobek předešlé pokuty

3.8.2 Ochrana majetku

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Zcizení předmětů v objektu elektrické stanice ČEZd v hodnotě: - do 5 000,- Kč - nad 5 000,- Kč	- vypovězení osoby z objektu elektrické stanice ČEZd - 10 000,- Kč a vypovězení osoby z objektu elektrické stanice ČEZd
2	Poškození vstupního zařízení (bran, závor, turniketů, čteček) a dopravního značení v objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ a náhrada škody
3	Nezabezpečení pronajatých, předaných nebo prostor přidělených k výkonu činnosti.	20 000,- Kč za případ
4	Nerespektování pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo příslušných zaměstnanců ČEZd arogantní nebo agresivní chování vůči nim.	10 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd
5	Vnášení střelných zbraní a výbušnin do objektu elektrické stanice ČEZd.	20 000,- Kč za případ
6	Fotografování a filmování v objektech elektrických stanic ČEZd bez povolení.	10 000,- Kč za případ
7	Neoprávněné použití identifikační karty jinou osobou, než které byla vydána. Neoprávněné poskytnutí identifikační karty jiné osobě pro pohyb v objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za každou zúčastněnou osobu a vypovězení všech zúčastněných osob z objektu elektrické stanice ČEZd
8	Ztráta, zničení nebo neodevzdání identifikační karty při ukončení pracovní činnosti nebo neohlášení těchto skutečností.	2 000,- Kč za kartu
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců smluvního dodavatele nebo zaměstnanců subdodavatelů smluvního dodavatele.	10 000,- Kč za osobu a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd
10	Zaměstnanec smluvního dodavatele nenosí kartu u sebe, nebo není schopen prokázat totožnost – oprávněnost vstupu.	2 000,- Kč za případ

11	Odmítnutí prokázání se osobě odpovědné za elektrické zařízení nebo příslušnému zaměstnanci ČEZd nebo odmítnutí provedení kontroly zavazadla, nákladového prostoru vozidla.	5 000,- Kč za osobu
12	Nepovolené vynášení a vyvážení věcí z objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd
13	Neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel nebo mechanizačních prostředků v objektu el. stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ
14	Stání vozidel mimo vyhrazená místa.	5 000,- Kč za případ a náklady za odtažení vozidla
15	Umožnění vstupu nepovolaným, neseznámeným, neproškoleným osobám.	10 000,- Kč za případ

3.8.3 BOZP

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Nedodržování povinnosti používat stanovené OOPP.	10 000,- Kč za případ
2	Nedodržení pravidel předcházení nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, chybějící nebo přemístěné poklopy vstupních šachet, poškození kanalizací apod. podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.	20 000,- Kč za případ
3	Porušení příslušných předpisů týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení (plynových, elektrických zdvihacích, tlakových)..	20 000,- Kč za případ
4	Nerespektování ustanovení ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.	10 000,- Kč za případ
5	Neohlášení (pozdní ohlášení - 24 hod. a více) pracovního (nepracovního) úrazu zaměstnance smluvního dodavatele, nebo jiné osoby příslušnému zaměstnanci ČEZd.	Za pozdní ohlášení úrazu: - s prac. nesch. > 3 dny 10.000,- Kč - s hospitalizací > 5 dní 20.000,- Kč Za smrtelného úrazu 50.000,- Kč Za neohlášení úrazu: - dvojnásobek výše uvedené částky
6	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky zaměstnancem smluvního dodavatele nebo zaměstnancem poddodavatele nebo znemožnění provedení takové zkoušky.	25 000,- Kč za případ
7	Neoprávněná manipulace a používání transportních zařízení.	20 000,- Kč za případ
8	Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěžování, změnách nebo úpravách ocelových konstrukcí.	20 000,- Kč za případ

9	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení.	20 000,- Kč za případ
10	Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením.	20 000,- Kč za případ
11	Nesplnění některé z povinností Pravidel.	10.000,- Kč za jednotlivé zjištění
12	Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., neinformování o postupech, pracovních a technologických postupech, rizicích a opatřeních přijatých k odstranění těchto rizik nejpozději 8 dní před zahájením prací prokazatelným způsobem koordinátorovi BOZP na staveništi, neposkytování informací, neúčast na kontrolních dnech apod	20.000,- Kč za případ
13	Zahájení prací bez technologického nebo pracovního postupu v případech, kdy jsou tyto postupy vyžadovány.	20.000,- Kč za případ
14	Neoznámení dalších subdodavatelů ze strany zhotovitele a jejich neschválení investorem, neinformování koordinátora BOZP	Dle VOP REAL / OP REAL / SoD / RS, není-li stanoveno 50 000,- Kč za případ
15	Neplnění pokynů koordinátora BOZP na staveništi.	20 000,- Kč za případ
16	Pozměňování, úprava dokumentace ČEZd, pozměňování a úprava dokumentů o kvalifikaci, školení, oprávnění vstupu.	50 000,- Kč za případ

3.8.4 Požární ochrana

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace ČEZd při provádění prací s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu.	10 000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).a NV č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.	20 000,- Kč za případ
3	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.	10 000,- za případ
4	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení..	20 000,- Kč za případ
5	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry.	10 000,- Kč za případ
6	Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany.	10 000,- Kč za případ
7	Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných EPS nebo neučinění opatření nebo způsobení planého poplachu.	10 000,- Kč za případ

8	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými prostředky PO.	10 000,- Kč za případ
9	Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle vyhl. č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).v platném znění.	10 000,- Kč za případ
10	Neprovedení prokazatelného školení a/nebo odborné přípravy zaměstnanců při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	10 000,- Kč za osobu

3.8.5 Ochrana ŽP

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie • ostatní (O) • nebezpečný (N)	10 000,- Kč za případ u (O) 30 000,- Kč za případ u (N)
2	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.	10 000,- Kč za případ
3	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a pro nakládání s vodami.	20 000,- Kč za případ
4	Nedodržení interních předpisů ČEZd pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů.	10 000,- Kč za případ
5	Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).	50 000,- Kč za případ
6	Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).	20 000,- Kč za případ
7	Neinformování příslušného zaměstnance ČEZd o riziku nepříznivého dopadu činností na ŽP.	10 000,- Kč za případ
8	Neohlášení předpokládané produkce odpadů.	10 000,- Kč za případ
9	Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů vyhrazených pro ČEZd na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady.	10 000,- Kč za případ
10	Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených.	20 000,- Kč za případ
11	Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do objektů el. stanic ČEZd za účelem jejich odložení.	50 000,- Kč za případ

3.8.6 Informační a kybernetická bezpečnost

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:
1	Nedodržení interních předpisů ČEZd pro práci s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 5000,- Kč za případ, - vypořádání osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody
2	Neoprávněná manipulace s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 20 000,- Kč za případ, - vypořádání osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody
3	Neoprávněná manipulace s daty a informacemi ČEZd (schéma o infrastruktuře, popis algoritmů, databáze signálů, dokumentace o popisu řídicích systémů apod.) z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 20 000,- Kč za případ, - vypořádání osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody

4	Způsobení bezpečnostní události dle řídicí dokumentace ČEZd a způsobení bezpečnostního incidentu (dle definice vyhlášky 82/2018 Sb. v platném znění) majícího za následek nutnost provádění nápravných činností a opatření	- 50 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd, vypovězení smluvního vztahu náhrada škody
5	Připojení neschválených, neevidovaných zařízení, neautorizovaných systémů ICT nebo neschválených aktivních síťových prvků.	- 10 000,- Kč za případ
6	nepředávání informace o bezpečnostních událostech/incidentech v prostředí dodavatele mající vliv na dodávku služeb společností ČEZd.	- 20 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody
7	ponechání zálohy aplikačních SW, DB apod. na volně dostupných místech, Neohlášení kybernetické události nebo incidentu v areálu ČEZd s potenciálním negativním dopadem na ČEZd	- 10 000,- Kč za případ

4 VAZBY MEZI DOKUMENTY

4.1 Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD

V kapitole jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu.

Druh a číslo předpisu	Název předpisu
Zákon č. 458/2000 Sb.	o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 89/2012 Sb.	občanský zákoník
Zákon č. 361/2000 Sb.	o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Zákon č. 13/1997 Sb.	o pozemních komunikacích.
Zákon č. 111/1994 Sb.	o silniční dopravě
Zákon č. 133/1985 Sb.	o požární ochraně
Zákon č. 262/2006 Sb.	zákoník práce
Zákon č. 250/2021 Sb.	o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Zákon č. 251/2005 Sb.	o inspekci práce
Zákon č. 258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů
Zákon č. 17/1992 Sb.	o životním prostředí
Zákon č. 541/2020 Sb.	o odpadech
Zákon č. 350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích a změně některých zákonů (chemický zákon)
Zákon č. 309/2006 Sb.	kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon č. 224/2015 Sb.	o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích(zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 25/2008 Sb.	o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.	o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
NV 194/2022 Sb.	o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
NV 193/ 2022 Sb.	o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
NV 190/2022 Sb.	o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
NV č. 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
NV č. 406/2004 Sb.	o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
NV č. 591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Rizika v ČEZd	Školení smluvních partnerů ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)
PNE 33 0000-6 ed. 3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie.
ČSN 33 1600 ed. 2	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
ČSN 34 2710	Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.
ČSN EN řady 50131	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.
ČSN EN řady 50136	Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení.
ČSN EN řady 54	Elektrická požární signalizace.
ČSN EN řady 62676	Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích.
ČSN EN 62676-4	Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace.
ČSN EN 60839-11-1	Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty
ČSN EN 60839-11-2	Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace
ČSN CLC/TS 50398	Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

	Dohoda o průchodu a průjezdu ČEZd – ČEPS - Dohoda o průchodu a průjezdu ČEZd - ČEPS uložena na Technickém informačním portále (cezdata.corp)
--	--

¹Pozn. Aktuální konsolidované znění vnějších předpisů Sbírky zákonů ČR a EU Sbírky mezinárodních smluv a jiných dokumentů je k dispozici například zde:

- [Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv](#) - oficiální zdroj Ministerstva vnitra ČR,
- [Eur-Lex](#). - oficiální zdroj Úřadu pro publikace Evropské unie (právní předpisy EU a další dokumenty),
- [Zákony pro lidi](#) – neoficiální zdroj.

4.2 Vazby na společné a vnitřní dokumenty

Přehled aktuálních vazeb na společné dokumenty Skupiny ČEZ a vnitřní dokumenty společností Skupiny ČEZ, včetně grafického zobrazení vazeb je k dispozici v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

(Pozn. Grafické vazby se zobrazují pouze u platných dokumentů).

Výchozí dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZ NA 0005	Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Navazující dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZd TST 0018	Zámkový systém ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZd ME 0217	Přístup do objektů ČEZ Distribuce, a. s. – Správa identifikačních karet

Související dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZd PA 0001	Organizační řád
ČEZd PA 0003	Pracovní řád
ČEZd RP 1940	Politika ochrany majetku
SKČ ME 0232	Jednotný přístupový systém ve Skupině ČEZ
ČEZd PP 0079	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČEZd PP 0080	Ochrana životního prostředí NE
ČEZd PP 0081	Požární ochrana NE (nová energetika a distribuce)
ČEZd TST 0020	Řád preventivní údržby ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZd TST 0003	Místní provozní předpisy elektrických stanic
ČEZd ME 0108	Zajišťování fyzické ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZd ME 0127	Režimová opatření a pravidla vstupu do objektů a prostor technologických řídících, informačních a komunikačních systémů
ČEZd ME 0216	Obnova DS – příprava a realizace staveb
ČEZd ME 0290	Koncepce fyzické ochrany majetku ČEZ Distribuce, a. s.
SKČ ME 0042	Odborná způsobilost v elektrotechnice

5 ZÁZNAMY

Dokumentem nejsou definovány žádné řízené záznamy.

6 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

K nabytí účinnosti tohoto dokumentu se ruší ČEZd_ME_0300 ve všech revizích a návrzích.

6.1 Kontrolní mechanismy

Nejsou zavedeny.

Seznam volných příloh:

Identifikátor VP	Název VP	Zpracovatel VP	Aktualizováno dne
VP_A	Protokol o seznámení s Pravidly ke vstupu do objektů ES	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_B	Povolení k vjezdu do objektu	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_C	Vzor orientačního plánu	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_D	Protokol o zkoušce z odborné způsobilost §4	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_E	Oprávnění ke vstupu do objektu	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_F	Oprávnění k vjezdu do objektu	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_G	Dopravní řád (vzor)	Ing. Pavel Zuček	20.6.2023
VP_H	Předávací protokol IK	Pavel Rouček	20.6.2023